



PeakTech® 1030 vahelduvvoolu-pingeindikaator

Lihtne kasutada, kontaktivaba pinge otsimine 90 V kuni 1000 V AC. Leiab juhtmed ka seinast kuni 3 cm sügavuselt. Pinge olemasolust annab märku punase lambi süttimine ja heli.

- ▶ summer
- ▶ kasutamiseks 50/60 Hz vooluvõrgus
- ▶ Plastist korpusega, tasku- klambriga
- ▶ Mittejuhtiv materjal, puuduvad metallpinnad
- ▶ Sisseehitatud taskulamp
- ▶ Ohutusstandard: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- ▶ Komplektis: patareid ja kasutusjuhend

Tehnilised parameetrid:

Töötamis piirkond	90 ~ 1000 V AC; 50/60 Hz
Töötamis temperatuur	- 10 ... +50°C
toide	2 x 1,5 V AAA (UM-4) patarei
mõõdud (LxK)	157 x 26 mm
Kaal	50 g